

Xitanium 38W LT 0.9A 42V 230V

TAKTON



Benefits:

- Haute fiabilité soutenue par une garantie de 5 ans
- Assurance de performances adaptées à la caméra
- Performances optimisées avec un réglage de courant de sortie spécifique
- Permettre un processus d'approbation simple pour les luminaires
- Faible tolérance de courant de sortie
- Longue durée de vie Durée de vie de 50 000 heures
- Courant de sortie à faible ondulation (1 %)



DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'entrée nominale :

220-240 V

Plage de fréquence d'entrée nominale :

50-60 Hz

Facteur de puissance :

0,9

Efficacité :

88

Entrée d'isolation vers sortie :

SELV

Tension de sortie :

30-42 V

Courant de sortie :

0,9 A

Tolérance du courant de sortie :

8 %

Ondulation du courant de sortie LF :

1 %

Puissance de sortie :

27-37,8 W

INFORMATIONS DE COMMANDE

Numéro d'article :

9290 021 71280

Emballage, boîte de :

60

Poids par pièce :

128 grammes